## **KARCHER**

### **AD 2 BATTERY SET**

Aspirateur cendre sans fil puissant et endurant AD 2 Battery avec puissance d'aspiration constamment élevé grâce à la fonction ReBoost intégrée pour le décolmatage du filtre. Idéal pour nettoyer la cheminée et le barbecue.















#### Référence

#### 1.348-301.0

- Décolmatage du filtre, position debout, rangement du câble
- Plateforme de batterie 18 V, autonomie de 13 min, cuve métallique de 14 l, flexible de 1,2 m
- Batterie 18 V, chargeur, filtre plissé plat ignifugé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278662077
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	W	200
Puissance d'aspiration	W	45
Dépression	mbar	max. 95
Débit d'air	I/s	max. 22
Taille de la cuve	1	14
Matériau de la cuve		Métal
Diamètre nominal accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Capacité	Ah	2,5
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 13 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard	min	300
Courant de charge	Α	0,5
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	78
Couleur		noir
Poids sans accessoires	kg	3,9
Poids emballage inclus	kg	6,6
Dimensions (L × I × h)	mm	328 × 343 × 431

Équipement		
Version		Batterie et chargeur compris
Batterie		Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
Chargeur		chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
Longueur flexible d'aspiration	m	1,2
Matériau flexible d'aspiration		métal, gainé
Filtre plissé plat	Pièce(s)	1 / Polyester, ininflammable
Filtre gros déchets		
Filtre gros déchets, matériau		Métal
Matériau de la cuve		Métal
Écran intelligent		intégration à la batterie
Fonction de nettoyage du filtre		
Position de repos		
Poignée confortable sur la cuve		
Rangement pour petites pièces		
Standard.		

#### **KARCHER**





#### Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce à une flexibilité sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour afficher l'état de charge de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



## Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)

• Sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.



#### Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton

- Décolmatage du filtre puissant sur simple pression d'un bouton.
- Pour une puissance d'aspiration constamment élevée et une grande quantité de saletés.

#### **KARCHER**

# ACCESSOIRES POUR AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0

















				_
		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	•
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
CHARGEURS	_	'		
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEU	R			
Démarreur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	
Démarreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	: 🗆
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat KFI 7420	6	6.415-953.0	Filtre plissé plat robuste, spécialement conçu pour l'aspirateur cendres et poussières. Pour une puissance d'aspiration prolongée.	
Suceurs				
Suceur pour fentes extra long	7	2.863-307.0	Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Compatible avec tous les aspirateurs cendres et poussières Kärcher du segment Home & Garden.	
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.  $\hfill$  Détergents.