KARCHER

HGE 36-60 BATTERY

Équipé d'une poignée orientable sur 180°, d'un collecteur de déchets et d'un réglage de la vitesse à 2 niveaux : le puissant taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery.





Référence

1.444-250.0

- Longueur de coupe de 60 cm, écartement des dents de 26 mm
- Poignée orientable, plateforme de batterie 18 V
- Protection des lames, collecteur de déchets

C	aractéristiques techniques		
С	ode EAN		4054278550459
A	Appareil sans fil		1
P	Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
L	ongueur de coupe	cm	60
Е	spacement des dents	mm	26
R	téglage de la vitesse		oui
N	liveaux de vitesse		2
٧	itesse de coupe	coupes/mi n	Niveau 1 : 2700 / Niveau 2 : 760
Т	ype de lame de coupe		Découpé au laser, affûté au diamant
Т	ype de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Т	ension	V	36
	Type de lame de coupe Type de batterie Tension V Autonomie par charge de batterie * m (5, Autonomie par charge de la batterie * min min (5,	max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)	
		min	max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
C	ouleur		jaune
P	oids sans accessoires	kg	3,3
P	Poids emballage inclus	kg	5,1
D	Dimensions (L × l × h)	mm	1077 × 213 × 183

Équipement	
Version	Batterie et chargeur non inclus
Niveaux de vitesse	2
Poignée	orientable
Fonction de scie	
Guide-chaîne	
Protection des pointes	•
OEillet de suspension	
Collecteur de déchets	•
Standard.	

HGE 36-60 Battery, 1.444-250.0, 2025-10-12

KARCHER





Réglage de la vitesse à 2 niveaux

- Il est ainsi possible de choisir entre vitesse maximale et puissance maximale en fonction de l'application.
- Niveau 1 : vitesse élevée. Idéal pour une taille décorative précise.
- Niveau 2 : puissance élevée. Idéal pour le rabattage des grosses branches et des haies denses.



Poignée orientable

■ La poignée est orientable sur 180° en plusieurs paliers afin de garantir une posture de travail confortable.



Collecteur de déchets

■ Empêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.



ACCESSOIRES POUR HGE 36-60 BATTERY 1.444-250.0













	Référence	Descriptif				
1	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.				
2	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.				
CHARGEURS						
3	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80% la batterie interchangeable $36\text{V}/2.5\text{Ah}$. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36V .				
4	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.				
5	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.				
6	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.				
	3 4 5	1 2.445-030.0 2 2.445-031.0 3 2.445-033.0 4 2.445-064.0	1 2.445-030.0 Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. 2 2.445-031.0 Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. 3 2.445-033.0 Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. 4 2.445-064.0 Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. 5 2.445-065.0 Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. 6 2.042-022.0 Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la			

 \blacksquare Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. \hfill Détergents.